

Wzmacniacz LO-6P zastępuje lampowe wzmacniacze serii LO 60 pracujące w radarach komunikacyjnych typu JUSTYNA. Układ odporny jest na działanie wejściowej mocy ciągłej nie przekraczającej 2 W i impulsowej mocy mniejszej od 200 W.

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>PASMO PRACY:</b>	L
<b>WZMOCNIENIE:</b>	≈ 30 dB
<b>WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW:</b>	£ 4 dB
<b>ZASILANIE:</b>	+12 V / 120 mA
<b>TEMPERATURA PRACY:</b>	-40°C , +55°C
<b>NIERÓWNOŚĆ CHARAKTERYSTY</b>	< 1.5 dB
<b>ZŁĄCZA WEJŚCIA I WYJŚCIA</b>	N

Konstrukcja wzmacniacza pozwala włączyć układ bezpośrednio do urządzenia bez konieczności zmian mechanicznych.



PIT - RADWAR S.A. Oddział Wrocław

ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, tel. (+48) 71-342-65-54; fax (+48) 71-342-58-59; e-mail: sales@dolam.pl

ul. Grabiszyńska 97, 53-439 Wrocław, tel. (+48) 71-361-18-19 ; fax: (+48) 71-361-73-19; e-mail: office@pitow.wroc.pl